

# Montaggio a parete Batteria di accumulo dell'energia



Una soluzione elegante e salvaspazio per le tue esigenze di accumulo di energia. Grazie al design compatto e alla facilità di installazione, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Che sia a casa, in ufficio o in uno spazio commerciale, la nostra unità a parete fornisce un accumulo di energia affidabile ed efficiente, consentendoti di ottimizzare il consumo di energia e ridurre gli sprechi.



Salva spazio



Fast Installation



Efficiente  
Prestazione



Sicuro e  
Affidabile



Monitoraggio



Durabilità



Intelligente BMS



Costo efficace

Model	AF5000W-LF	AF10000W-LG	AF15000W-LH
<b>Parametro</b>			
Tensione Nominale (Vdc)	51.2	51.2	51.2
Capacità Nominale(Wh)	5120	10240	15360
Intervallo di tensione di lavoro(Vdc)	44.8-56.16	44.8-56.16	44.8-56.16
Tensione di carica(Vdc)	58.4	58.4	58.4
Corrente di carica/scarica nominale(A)	50	100	100
Corrente massima di carica/scarica(A)	100	200	200
Corrente di picco(A)	200@3sec	400@3sec	400@3sec
Collegamento in serie	≤ 16 pcs		
Cicli	6000 @ 80% DOD, 25°C / 0.5C		

## Struttura

Dimensione(mm)	520*470*142	800*590*142	856*820*176
Peso(kg)	47.2	93.5	140.7
Protezione	IP65		
Installazione	Montaggio a parete/supporto da pavimento		

## Ambiente di lavoro

Temperatura di funzionamento della carica(°C)	0-55
Temperatura di lavoro di scarico(°C)	-20~60
Altitudine(M)	<2500
Umidità(RH)	5-95% (w/o condensazione)

## Communication

Comunicazione Porta	RS485, CAN
Display	SOC status indicator, LED indicator

## Certificazione

CB, IEC62619, UL1973, UKCA, CE-EMC, CE-GPDS, EN62619; UN38.3, MSDS

